

# FIAT 850 Sport Spider - Schaltplan der elektrischen Anlage

## Bezeichnungen

### Elektroteile

1. Blinkleuchten vorn
2. Lampen Standlicht vorn
3. Scheinwerfer Fern- /Abblendlicht
4. Hupe
5. Leuchte Kofferraum
6. Relais Hupe
7. Batterie
8. Blinkleuchten seitlich
9. Sicherungskasten
10. Fußschalter Scheibenwischer /-wascher
11. Relais Blinkgeber
12. Schalter Bremslicht
13. Relais Ladekontrolle
14. Schalter Gebläse Lüftung/Heizung
15. Gebläse Lüftung/Heizung
16. Vorwiderstand Gebläse
17. Motor Scheibenwischer
18. Türschalter Innenleuchten
19. Innenleuchten
20. Schalter Scheibenwischer
21. Schalter Innenleuchten
22. Schalter Instrumentenleuchten
23. Schalter Außenleuchten
24. Anzeige Wassertemperatur
25. Leuchte Anzeige Wassertemperatur
26. Anzeige Kraftstoffstand
27. Kontrollleuchte Kraftstoffreserve (rot)
28. Leuchte Anzeige Kraftstoffstand
29. Leuchte Tachometer
30. Kontrollleuchte Außenbeleuchtung (grün)
31. Kontrollleuchte Blinker (grün)
32. Kontrollleuchte Fernlicht (blau)
33. Kontrollleuchte Öldruck (rot)
34. Leuchte Öldruckanzeige
35. Öldruckanzeige
36. Ladekontrolleuchte Lichtmaschine
37. Drehzahlmesser
38. Leuchte Anzeige Drehzahlmesser
39. Regelwiderstand Scheibenwischer Geschwindigkeit
40. Regelwiderstand Innenbeleuchtung /  
Kontrollleuchte Außenbeleuchtung
41. Zigarettenanzünder mit Leuchte
42. Zünd-/Anlaßschalter
43. Umschalter Fern-/Abblendlicht und Lichthupe
44. Umschalter Blinker
45. Druckknopf Hupe
46. Geber Kraftstoffstand
47. Zündkerzen
48. Anlasser
49. Schalter Leuchten Motorraum
50. Geber Öldruckanzeige
51. Leuchten Motorraum
52. Geber Kontrollleuchte Öldruck
53. Verteiler Zündung
54. Zündspule
55. Geber Wassertemperatur
56. Drehstrom-Lichtmaschine
57. Spannungsregler
58. Sicherung Spannungsregler
59. Relais Spannungsregler
60. Schluss- und Bremsleuchten
61. Blinkleuchten hinten
62. Kennzeichenleuchten

### Sicherungskreise

(alle Sicherungen 8A, außer S2 = 16A)

- S1: Scheibenwischer  
Gebläsemotor  
Öldruckmesser und Kontrollleuchte  
Wassertemperatur  
Kraftstoffstand und Reserveanzeige  
Blinker und Anzeigeleuchte  
Bremslichter  
Drehzahlmesser  
Ladekontrolleuchte und -relais
- S2: Innenleuchten  
Hupe  
Zigarettenanzünder
- S3: Linkes Fernlicht und Kontrollleuchte
- S4: Rechtes Fernlicht
- S5: Linkes Abblendlicht
- S6: Rechtes Abblendlicht
- S7: Kontrollleuchte Außenbeleuchtung  
Motorraumleuchten  
Kofferraumleuchte  
Standlicht links  
Kennzeichenleuchte links  
Schlußlicht rechts
- S8: Instrumentenbeleuchtung  
Leuchte Zigarettenanzünder  
Standlicht rechts  
Kennzeichenleuchte rechts  
Schlußlicht links

# GESAMTPLAN

